



delight 20434WH

Pop-up socket - with wireless charger
Rejtett elosztó - vezeték nélküli töltéssel
Splitter ascuns - încărcător wireless

Dear Customer!

Thank you for choosing our product. Multifunctional, hidden, yet practical charging station. It can be easily installed in any furniture or table, giving your desk an elegant, tidy look. Equipped with four 230 V socket connectors, two USB-A and two Type-C connectors. There is a wireless charging pad at the top of the charger, ensuring comfortable use for the whole family and office. Due to its large size, it is not necessary to place the phone on the charging bench with great precision.

Areas of application:

It can be used in office tables, podiums, conference room tables, kitchen worktops, bookshelves and many other applications.

Product specifications:

Operating voltage:	AC 230 V	Cable type:	H05VV-F 3G1.5 mm ² (3 x 1.5 mm ²)
Max. current:	16 A	Installation size:	Ø120 mm
USB current:	2 x (DC 5 V, max. 3.1 A)	Installation depth:	190 mm
Wireless Charging:	DC 5V, max. 1 A, max. 5 W	Material:	Plastic
Max. load capacity:	3680 W	Color:	White
Cable length:	1.5 m	Protection:	IPX0
LED color:	Blue		

USER'S GUIDE

1. Cut a 120 mm diameter hole in the surface of the furniture in which you will place the product. Use a jigsaw or a suitable cutting head and drill to cut the hole. Be careful not to expose the device to direct sunlight.
2. Remove the clamping ring from the product and try inserting the product into the hole through the cable.
3. If the product does not jam, screw the clamping ring over the ring from the bottom. In the meantime, adjust the product in the correct direction and secure it.
4. Connect the product cable to power it.
5. You can now connect your electrical device to the charger.
6. After use, it is recommended to hide the charging station back into the furniture, for example to prevent dusting.

- Do not use the product in direct sunlight or in humid places.
- Do not use the appliance with wet hands!
- Handle the product carefully, grasp the product while inserting the plugs.
- Don't insert an extension cord!
- Do not operate covered!
- For indoor use only!
- Do not expose to direct sunlight or heat!
- The safety pin on the bottom of the product must not be removed!
- Do not use the product if you experience any damage to the housing or cable insulation!
- It is strictly forbidden to disassemble or modify the product! In the event of any malfunctions, contact to a specialist!
- The product's wireless charging function can only be used with mobile devices that support this function!

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Multifunkciós, rejtett, mégis praktikus töltőoszlop. Bármilyen bútorba, asztalba könnyen beépíthető, elegáns, rendezett megjelenést kölcsönöz asztalának. 4 db 230 V-os konnektor csatlakozóval, 2 db USB-A és 2 db Type-C csatlakozóval szerelt. A torony tetején vezeték nélküli töltőpad található, így biztosítva kényelmes használatot az egész családnak, irodának. A nagy méretének köszönhetően nem szükséges a telefonot nagy pontossággal elhelyezni, igazítani a töltőpadon.

Alkalmazási területek:

Irodai asztalok, pódiumok, konferenciatermi asztalok, konyhai munkalapok, könyvespolcok és számos egyéb felhasználási területeken alkalmazható.

Termék technikai adatai:

Üzemi feszültség:	AC 230 V	Kábel típus:	H05VV-F 3G1.5 mm ² (3 x 1.5 mm ²)
Max. áramerősség:	16 A	Beépítési méret:	Ø120 mm
USB áramerősség:	2 x (DC 5 V, max. 3.1 A)	Beépítési mélység:	190 mm
Vezeték nélküli töltés:	DC 5V, max. 1 A, max. 5 W	Anyag:	műanyag
Max. terhelhetőség:	3680 W	Szín:	fehér
Kábelhosszúság:	1.5 m	Védelem:	IPX0
LED visszajelző:	kék		

Használati útmutató:

1. Vágjon egy 120 mm átmérőjű lyukat a bútor felületén, melybe el fogja helyezni a terméket. A lyuk vágásához használjon dekopírfűrész vagy megfelelő vágófejet és fűrőt. Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki közvetlen napsütésnek a készüléket.
2. A leszorító gyűrűt távolítsa el a termékről és próbálja bele a lyukba a terméket a kábel átvezetésével.
3. Ha a termék nem szorul, alulról a kábelt átbújtatva a gyűrűn, csavarja rá a leszorítógyűrűt. Közben a megfelelő irányba állítsa be a terméket és úgy rögzítse.
4. Csatlakoztassa a termék kábelét a tápellátás érdekében.
5. Most már csatlakoztathatja elektromos eszközeit a készülékhez.

Használat után javasolt a töltőállomást visszarejteni a bútorba, ezzel megelőzve például a porosodást.

- Ne használja a terméket közvetlen napsütésnek kitéve vagy vizes, párás helyen.
- Ne használja a készüléket vizes kézzel!
- Kezelje a terméket óvatosan, a dugók bedugása közben fogjon rá a termékre.
- Ne dugjon több hosszabbított egymásba!
- Ne működtesse lefedve!
- Csak beltéri használatra!
- Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, hőhatásnak!
- A termék alján található biztosító saszseget tilos eltávolítani!
- Ha bármilyen sérülést tapasztal a készülékhez vagy a kábel szigetelésén ne használja a terméket!
- A terméket szétszerelni, módosítani szigorúan tilos! Az esetleges meghibásodások esetén forduljon szakszervizhez!
- A termék vezeték nélküli töltő funkciója, csak az ilyen funkciót támogató mobil eszközökkel használható!

Stimate client!

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Stație de alimentare electrică multifuncțională, ascunsă, dar practică. Poate fi instalată cu ușurință în orice birou sau masă, oferind biroului tău un aspect elegant și ordonat. Echipat cu 4 conectori pentru prize 230 V, 2 conectori USB-A și 2 conectori Type-C. Există un banc de încărcare fără fir în partea de sus a turnului, asigurând utilizarea confortabilă pentru întreaga familie sau pentru birou. Datorită dimensiunilor mari, nu este necesar să așezați telefonul pe bancul de încărcare cu mare precizie.

Domenii de utilizare:

Poate fi folosit pentru mese de birou, podiumuri, mese de săli de conferințe, blaturi de bucătărie, rafturi de cărți și multe altele.

Specificațiile produsului:

Tensiune de funcționare:	AC 230 V	Tip cablu:	H05VV-F 3G1,5 mm ² (3 x 1,5 mm ²)
Intensitate maximă:	16 A	Dimensiunea instalației:	Ø120 mm
Intensitate USB:	2 x (DC 5 V, max. 3.1 A)	Adâncimea de scufundare:	190 mm
Încărcare fără fir:	DC 5V, max. 1 A, max. 5 W	Material:	Plastic
Putere maximă:	3680 W	Culoare:	Alb
Lungime cablu:	1.5 m	Indice de protecție:	IPX0
Indicator LED:	Blue		

Ghid de utilizare:

1. Taiți o gaură cu diametrul de 120 mm în suprafața mobilierului pe care veți așeza produsul. Utilizați un fierăstrău sau un cap de tăiere adecvat pentru găurire. Aveți grijă să nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.
2. Scoateți inelul de prindere din produs și încercați să introduceți produsul în orificiul tot cu cablu.
3. Dacă produsul nu se blochează, înșurubați inelul de prindere peste inelul de jos. Între timp, reglați produsul în direcția corectă și asigurați-l.
4. Conectați cablul produsului la alimentare.
5. Acum vă puteți conecta dispozitivele electrice la dispozitiv.
6. După utilizare, se recomandă ascunderea stației de încărcare în mobilier, pentru a preveni depunerea prafului sau deteriorarea.

- Nu utilizați produsul în lumina directă a soarelui sau în locuri cu umezeală.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude!
- Manipulați produsul cu atenție, țineți de stație în timp ce introduceți aparatele pentru alimentare.
- Nu introduceți mai mult de un prelungitor.
- Nu acoperiți stația!
- Numai pentru uz interior!
- Nu expuneți la lumina directă a soarelui sau la căldură!
- Acul de siguranță de pe partea inferioară a produsului nu trebuie îndepărtat!
- Nu utilizați produsul dacă observați vreo deteriorare a carcasei sau a izolației cablurilor!
- Este strict interzisă dezasambarea sau modificarea produsului! În cazul oricărui defectiuni, contactați un depanator specializat! Funcția de încărcare fără fir a produsului poate fi utilizată numai cu dispozitive mobile care acceptă această funcție!